

---


## MTV104m

### Manual de Uso Rápido.

#### Funciones.

El equipo *MTV104m* funciona como balanza de carga y descarga con acumulador y alarma.

#### Utilización.

- 
- 1.- Encienda el equipo desde el botón  (encender / apagar) y aguarde unos segundos.

---

  - 2.- Luego de una autoverificación, la balanza electrónica se encontrará lista para comenzar a funcionar.

---

  - 3.- Con la tolva vacía, asegúrese que el visor esté en cero, de no ser así, presione "TARA".

---

  - 4.- Cargue la tolva. Podrá observar el aumento de las cantidades en el visor.

---

  - 5.- Cuando finalice la carga, presione "TARA" nuevamente.

---

  - 6.- Descargue en el destino. En el visor se verán los kilogramos descargados. Cuando finalice la descarga presione el botón "SUMAR"

---

  - 7.- La cantidad descargada se guardará en un acumulador, en el que se irán sumando, en caso de haber, las sucesivas descargas.

---

  - 8.- Si desea realizar un nuevo ciclo de carga y descarga, repita los pasos 3 a 6 tantas veces como sea necesario.

---

  - 9.- En todo momento puede verificar el total descargado en el destino presionando la tecla "TOTAL".

---

  - 10.- Para visualizar el Acumulador presione la tecla "Acumular". Para borrarlo, mantenga presionada la tecla "Acumular" y pulse "Tara"

---

  - 11.- Para programar un límite de carga o descarga presione la tecla "Límite". Para incrementar el límite en 1000 kilogramos presione "Sumar", para incrementarlo en 100 kilogramos presione "Tara" y si desea incrementarlo en 10 kilogramos presione "Límite". Una vez ingresada la cantidad límite confírmela presionando "Acumular". Cuando el indicador de peso alcance el 90% del límite ingresado la alarma sonará una vez. Al alcanzar el límite la alarma sonará tres veces.
-